

KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: OR-CR-224

EAN: 5901752483057

Czujnik ruchu i obecności 360st. IP20, 2000W, 3 sensory

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potrójny system sensorów z detektorami umieszczonymi pod specjalnym kątem zapewnia kontrolę całego obszaru. Urządzenie nadaje się do zastosowania w dużych pomieszczeniach np. hale magazynowe, poczekalnie. Czujnik charakteryzuje wyższa inteligencja i większa dokładność, która umożliwia wykrywanie nawet najmniejszych ruchów. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.



Napięcie zasilania:

230V~, 50Hz



type


Typ czujnika:

podczerwień



Montaż:

natynkowy



Regulacja natężenia światła

LUX:



Kąt widzenia:

360°



Regulacja czasu świecenia TIME:

Informacje ogólne

Max. obciążenie: 2000 W

Max. Obciążenie dla źródła LED: 500 W

Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz

Wyjście przekaźnikowe: nie

Czujnik obecności: tak

Kolor: biały

Wymiary czujnika - szerokość (mm): 102,5 mm

Montaż: natynkowy

Wymiary czujnika - wysokość (mm): 102,5 mm

Wymiary czujnika - głębokość (mm): 58,3 mm

Stopień ochrony (IP): 20

Kąt widzenia: 360°

Typ czujnika: podczerwień

Zasięg detekcji: Ø20 m

Regulacja natężenia światła LUX: tak

Zasięg regulacji światła LUX: <3—2000lux

Regulacja czasu świecenia TIME: tak

Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 30 min. ± 2 min.

Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie